

HFC选配件信息

名称	型号	技术特点	订购信息
正向均衡器	MW-EQ(C)	1.卧式四针; 2.均衡量3~21dB,步进1.5dB; 3.尺寸:40.5长x20宽x18高mm ³	MW-EQ(C)-/□-□ ← 带宽 5:45-550MHz 7:45-750MHz 8:45-860MHz 均衡量 3 :3dB 4.5:4.5dB 6 :6dB 21 : 21dB
倾斜插片	MW-SLP(A) MW-SLP(C)	1.MW-SLP(A)小型立式三针; MW-SLP(C)立式四针; 2.均衡量4~12dB,步进2dB; 3.尺寸: MW-SLP(A):26长x14.3宽x1.6高mm ³ ; MW-SLP(C):24长x8宽x20.5高mm ³	MW-SLP(A)-/□-□ ← MW-SLP(C)-/□-□ ← 带宽 7:45-750MHz 8:45-860MHz 倾斜量 4 :4dB 6 :6dB 8 :6dB 10:10dB 12:12dB
反向均衡器	MW-EQR	1.立式三针; 2.均衡量2~10dB,步进2dB; 3.尺寸:34长x8宽x25.5高mm ³	MW-EQR-/□-□ ← 带宽 30:5-30MHz 40:5-40MHz 42:5-42MHz 55:5-55MHz 65:5-65MHz 倾斜量 2 :2dB 4 :4dB 6 :6dB 8 :6dB 10:10dB
双向滤波器	MW-DF(A) MW-DF(B) MW-DF(C)	1.MW-DF(A):卧式九针; MW-DF(B):立式九针; MW-DF(C):小型立式九针; 2.尺寸: MW-DF(A):113长x20宽x11高mm ³ MW-DF(B):110长x10宽x21高mm ³ MW-DF(C):52长x8宽x19高mm ³	MW-DF(A)-/□-□ ← MW-DF(B)-/□-□ ← MW-DF(C)-/□-□ ← 分割频率 E:5-30MHz,46-870MHz S:5-40MHz52-870MHz K:5-42MHz54-870MHz J:5-55MHz70-870MHz A:5-65MHz87-870MHz
低通滤波器	MW-LF	1.5-80MHz带宽 2.应用于双向放大器及光站的回传通道	
可调衰减器	MW-A20	1.0-20dB,连续可调; 2.5-1000MHz	
宽带射频衰减器	MW-ATT	1.固定式; 2.衰减器0-20dB步进1dB; 3.尺寸:113mmx20mmx28mm	MW-ATT-/□-□ ← 衰减量 0:0dB 1:1dB 20:20dB
分支插件	MW-TP	1.五针接插 2.尺寸:24mm×20mm×20mm	MW-TP-/□-□ ← 分支损耗 8:8dB 10:10dB 12:12dB
分配插件	MW-SP	1.五针接插 2.尺寸:24mm×20mm×20mm	
AGC导频电路控制器	MW-ADU	1.卧式六针接插 2.尺寸:90mm×25mm×21mm	MW-ADU-/□-□ ← 导频频率 L:168.25MHz H:480.25MHz
回传发射模块	MW-RTX-1131 MW-RTX-1132 MW-RTX-1231 MW-RTX-1232 MW-RTX-1431 MW-RTX-1432	1.MW-RTX-1131/1231/1431激光器类型为FP MW-RTX-1132/1232/1432激光器类型为DFB 2.MW-RTX-11□□/12□□/14□□应用于不同的光站具体说明见产品单页.	MW-RTX-1131-/□-□ ← MW-RTX-1132-/□-□ ← MW-RTX-1231-/□-□ ← MW-RTX-1232-/□-□ ← MW-RTX-1431-/□-□ ← MW-RTX-1432-/□-□ ← 输出光功率 1:1mW 2:2mW 光纤接头 F:FC/APC S:SC/APC